

Generador portátil HONDA EG6500

Generador monofásico de 13 hp y 6.5 KW de potencia máxima, con regulación automática de tensión con sistema "D-AVR", (regulador automático de voltaje digital). Equipado con arranque eléctrico y manual, sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional.

HONDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	EG6500
Potencia máxima	6.5 KW
Potencia nominal	5.5 KW
Voltaje	220 V
Modelo de motor	GX390
Capacidad de tanque de aceite (Litros)	1.1 L
Capacidad de tanque de combustible (Litros)	24.0 L
Horas continuas de operación	7.0 h
Tipo de combustible	Gasolina de 90
Sistema de lubricación	Aire Forzado
Sistema de encendido	C.D.I Digital
Aplicación	Construcción, Planta de Emergencia
Arranque	Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Generador de 6500 VA provisto de motor GX 390, con tecnología OHV de 4 tiempos, conocido por su tecnología de baja emisión de gases.
- Su sistema de compresión mecánica permite un fácil arranque de cuerda.
- Cuenta con sistema de alerta de aceite y silenciador de mayor tamaño para minimizar el ruido del motor.
- Además tiene medidor de combustible, voltímetro iluminado y apagado por sobrecarga.
- Equipado con cargador de batería.